

## Бензиновый генератор Atlas Copco QEP 3 50Hz с однофазным током и защитным реле утечки на "землю"

Портативный бензиновый генератор Atlas Copco QEP 3 с бензиновым двигателем Honda GX160 мощностью 3.2 кВт и альтернатором мощностью 2,6 кВА (2,9 кВт) для питания строительного и промышленного электроинструмента на строительных объектах, а так же для питания бытовых электроприборов. Портативный генератор найдет свое применение не только в строительной отрасли, он пригодится для питания торговых палаток, небольших выставочных стендов, для обеспечения электричеством выездных мероприятий, например, пикника или концерта.



### Технические характеристики

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Напряжение, В:                      | 230                |
| Максимальная мощность, Вт:          | 2600               |
| Максимальная мощность, ВА:          | 2900               |
| Резервная мощность, Вт:             | 2200               |
| Резервная мощность, Ва:             | 2500               |
| <b>Разъемы питания:</b>             |                    |
| SCHUKO 230V 16A IP54:               | 2                  |
| <b>Двигатель:</b>                   |                    |
| Модель:                             | Honda GX160        |
| Мощность, кВт:                      | 3.2                |
| Скорость вращения:                  | 3000               |
| Пуск:                               | Ручной             |
| Объем бака, л:                      | 11                 |
| <b>Автономность/расход топлива:</b> |                    |
| При нагрузке 75%:                   | 12.50 ч (0.88 л/ч) |
| При нагрузке 100%:                  | 9.40 ч (1.17 л/ч)  |

**Уровень шума:**

Мощность звука, LwA (dB(A)): 96

Звуковое давление, LpA (dB(A) 7 м): 70

**Габариты и вес:**

Габариты (ДхШхВ), мм: 623x409x500

Вес, кг: 41

**Особенности бензинового генератора Atlas Copco QEP 3**

Большой топливный бак. Топливный кран. Ручной пуск. Защита двигателя по низкому уровню масла. Защитная крышка. Низкий уровень шума (нормы CE). Розетки и тепловая защита.

**Стандартная комплектация бензинового генератора Atlas Copco QEP 3**

Ручной пуск. Большой топливный бак. Топливный кран. Защита двигателя по уровню масла. Розетки. Тепловая защита. Защитная верхняя крышка.

**Дополнительные опции бензинового генератора Atlas Copco QEP 3**

Комплект колес. Автоматический регулятор напряжения. Автоматический выключатель. Счетчик часов.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_