

Бензиновый генератор Atlas Copco QEP 3.5 50Hz с однофазным током и защитным реле утечки на "землю"

Портативный бензиновый генератор Atlas Copco QEP 3.5 с бензиновым двигателем Honda GX200 мощностью 3.8 кВт и альтернатором мощностью 3,4 кВА (3,1 кВт) для обеспечения однофазным электричеством строительного и промышленного электроинструмента на строительных объектах, а так же бытовых электроприборов. Портативный генератор найдет свое применение не только в строительной отрасли, он пригодится для питания торговых палаток, небольших выставочных стендов, для обеспечения электричеством выездных мероприятий, например, пикника или концерта. При нагрузке в 75 процентов бензиновый двигатель потребляет топливо со скоростью 1.18 литров в час. Таким образом, топливный бак объемом 11 литров израсходуется не менее чем через 9 часов непрерывной работы.



Технические характеристики

Напряжение, В:	230
Максимальная мощность, Вт:	3100
Максимальная мощность, Ва:	3400
Резервная мощность, Вт:	2600
Резервная мощность, Ва:	2900

Разъемы питания:

SCHUKO 230V 16A IP54:	2
-----------------------	---

Двигатель:

Модель:	Honda GX200
Мощность, кВт:	3.8
Скорость вращения:	3000
Пуск:	Ручной
Объем бака, л:	11

Автономность/расход топлива:

При нагрузке 75%:	9.32 ч (1.18 л/ч)
-------------------	-------------------

При нагрузке 100%:	7.01 ч (1.57 л/ч)
--------------------	-------------------

Уровень шума:

Мощность звука, L _{WA} (dB(A)):	95
--	----

Звуковое давление, L _{pA} (dB(A) 7 м):	69
---	----

Габариты и вес:

Габариты (ДхШхВ), мм:	623х409х500
-----------------------	-------------

Вес, кг:	43
----------	----

Особенности бензинового генератора Atlas Copco QEP 3.5

Большой топливный бак. Топливный кран. Ручной пуск. Защита двигателя по низкому уровню масла. Защитная крышка. Низкий уровень шума (нормы CE). Розетки и тепловая защита.

Стандартная комплектация бензинового генератора Atlas Copco QEP 3.5

Ручной пуск. Большой топливный бак. Топливный кран. Защита двигателя по уровню масла. Розетки. Тепловая защита. Защитная верхняя крышка.

Дополнительные опции бензинового генератора Atlas Copco QEP 3.5

Комплект колес. Автоматический регулятор напряжения. Автоматический выключатель. Счетчик часов.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____