

Бензиновый компактный генератор Pramac MES5000

Бензиновый портативный генератор - максимальная надежность и производительность, в базовой но эффективной конфигурации. Данные бытовые генераторы бывают 1-фазного и 3-х фазного исполнения. Эти модели Pramac представляют из себя электрогенераторы открытого исполнения. Способ охлаждения - воздушный. Частота вращения двигателя Honda - 3000 об/мин.



Технические характеристики

Модель:	MES5000	MES5000
Частота, Гц:	50	50
Напряжение:	230	400
Количество фаз:	1	3
Резервная мощность LTP, кВа/кВт:	5,1/4,6	6,3/5
Номинальная мощность COP, кВа/кВт:	4,2/3,9	5,4/4,3
Двигатель, производитель:	Honda	Honda
Система запуска:	Ручной	Ручной
Топливо:	Бензин	Бензин
Частота вращения об/мин:	3000	3000

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____